

GL-E21 滑鼠型 PIR 針孔蒐證 DVR

[特點]

- 快速容易安裝及方便解除安裝
- 瞬間即時記錄影音蒐證
- PIR 紅外線自動感應偵測功能
- PIR 紅外線感應錄影或拍照功能
- HD 720P/30FPS 高清晰，影像格式 1280X720 AVI
- 三種 LED 指示燈：(1)綠燈：充電(2)藍燈：電源指示燈(3)紅燈：錄影/拍照

[規格]

影像元件：1/3.6 吋 progressive CMOS sensor
視角：66 度
焦距：4.09mm
最低照度：3.3 Lux
光圈：F2.8
影音儲存檔案：AVI(H.264)
影像解析度：HD 720P(1280x720)/VGA(640x480) 30fps
拍照：500 萬(2592x1944) JPEG
記憶體：支援 TF 32GB class4~6
電源：3.7V/1100mA 內建充電電池
充電方式：USB2.0(充電兼用)
工作時間：PIR 待機 7 日
尺寸：65 x 130 x 35 mm
重量：90g

[功能]

日期時間顯示：有
自動覆蓋功能：開[關]可設定
紅外線感測功能：有
位移偵測功能：無(採省電型 PIR 紅外線感應)
通電自動錄影：無
插電錄影功能：無
防水功能：無
AV OUT 功能：無
PC Camera/WEBCAM：無

[產品部件說明]

產品說明



[操作]

插入 TF 卡(8G/16G/32G)

置入專用鋰電池

選擇運行方式：

4) 再開啟電源(Power)	1) Photo(拍照) / REC(錄影)
3) Over Write(自動覆蓋)	3) VGA(640x480) / HD(HD 720P)

[日期設定]

在根目錄下新增一個 settime.txt 文件檔，例如(2018 年 4 月 1 日 上午 8 點 6 分 6 秒)
2018.04.01 08:06:06

或在記憶卡的根目錄下有 settime 資料夾，進入直接點選 settime.bat 的批次檔，
會自動抓取您電腦的時間，設定好後，開機測試影一小段。

[配件內容物]

產品配件



[安裝方式]

對著入口處安裝，勿裝入口處的側面。

[展示中心]綠廣興業有限公司

[地址]臺北市南港區忠孝東路六段 388 號

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[LINE ID]@uuw5632b